ディスプレイ設定方法

ケーブルの設定方法

 VGA ケーブルを右側(オンデマンド視聴用)のディスプレイ、HDMI ケーブルを左側 (受講生操作用)のディスプレイにそれぞれ繋ぎます。



画面設定

1. デスクトップ上で右クリックし、ショートカットメニューの【グラフィッスプロパティ】



2. インテルグラフィックス・コントロール・パネルより【ディスプレイ】を選択します。



3. 【マルチディスプレイ】をクリックします。

インテル® HI ディスプレイ	D グラフィックス・コント[コール・ハ	パネル	(intel	
一般設定 2015年 マルチ・ディスプレイ ホワクル部体生	ディスプレイモードの道奈 シンプルーディスプレイ クローン・ディスプレイ ・ 医温芽スクト・プ アクティブ・ディスプレイの温発 ・ まディスプレイ オンプル・ディスプレイの温発 ・ まディスプレイ アジアルブ・ディスプレイの温発 ・ アジアルブ・ディスプレイの温発 ・ アジアルブ・ディスプレイの温発 ・ アジアルブ・ディスプレイの温発 ・ アジアルブ・ディスプレイ ・ アジャンプレー ・ アシッン ・ アン・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	0	7:371-102 2	•	0	
ブロファイルの選択 現在の設定	70	ſ,	『デジタ デジタル・	主デ ルテレ サブ <u>-</u> ディス	・ イス ビ L ディ フ レ	、プレイ G IPS FULLHD』 スプレイ イ LG IPS FULLHD』

4. 【カスタム解像度】をクリックし、ディスプレイの選択『デジタル・ディスプレイ LG IPS FULLHD』を選択します。下記の通り入力して[追加]をクリックします。

インテル® HE ① ディスプレイ) グラフィックス・	・コントロール・ノ	パネル <u>- ロ×</u> (intel)
一般設定	ut Bio	AUR	
マルチ・ディスプレイ	▼ 基本 幅	▶詳細	幅 1368
ガスダム解像度	āż	768	高さ 768
	リフレッシュ・レート	ba	リフレッシュ・レート 60
ディスプレイの選択 デジタル・ディスプレイ LG IPS FULLHD >	アンダースキャン率	0	アンダースキャン率0
	タイミング標準	GTF V	タイミンク標準 GTF
	作成する解像度: 1368 x 768、	60p ∧ルツ。	
			(+) žin

5. 【一般設定】をクリックし、『デジタル・ディスプレイ LG IPS FULLHD』を選択しま す。解像度を先ほど追加した『1368× 768』で設定します。

インテル® ト	D グラフィックス・コントロール・パネル 	_ □ ×
一般設定 色設定	ディスプレイの選択 デジタル・ディスプレイ LG IPS FULLHD 🗸	
マルチ・ディスプレイ	基本 詳細	
JJA 7 Ant 1842		
プロファイルの選択 ^{現在の設定} ~	回転 () ✓ 0 90 180 270 <u> スパーリング </u> () ディスブレイ・スパーリングを供称する	
	✓ 総理上を得等る 金페西のスワールにする 高像を中央加えにする □ アプリケーション設定の上書き	
	(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	<u>ک</u> شا

 タスクバー上で右クリックし、ショートカットメニューの『タスクバーの設定』をクリ ックします。

			プールパー(1) >) Cartewal(1) >) ジ ダスジ とシーボダンを表示(14) Windows 14k ワーダスペースボタンを表示(14) Windows 14k ワーダスペースボタンを表示(14) ************************************	
	~			

7. 複数のディスプレイの『タスクバーをすべてのディスプレイに表示する』をオフにしま す。

, 0	
設定	
© π− <i>L</i>	タスク バー
設定の検索	€ #7
個人用設定	(スクート) ボタンをおりリックするか Windows キー・× X キーを押したときに表 示されるシニコーで、コマンド プロンプトを Windows PowerShell に置き換え る
四 背景	<u>ره</u>
9 e	タスク バー ボタンにパッジを表示
口2 ロック画面	 オン 国際 Long 7 / IC-mitr#
12 F-7	
聞 スタート	タスク パー ポタンを結合する
💷 920 <i>1</i> (-	常に結合、ラベルを宗表示 シ
	タスク パーをカスタマイズする方法
	通知領域
	タスク バーに表示するアイコンを選択してください
	システム アイコンのオン/オフの切り描え
	複数のディスプレイ
	タスケバーをすべてのディスブレイに表示する
	€ 17
	タスク ハー ホワンの表示先
	すべてのタスク バー シー
	他のタスク パーのボタンを統合します
	常に結合、5パルを序表示 ~ ~
〇 ここに入力して検索 〇	4 O 🔒 📻 🏦 😭 🔯

8. オンデマンドスターターを起動させて実際に全画面表示になっているか確認できたら本 設定は完了となります。

